

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

WiFi Door

I. / 27. 7. 2023




HU

A termék jellemzői

- WiFi hálózat
- Támogatja a jelenetek összekapcsolását;
- Zárási/nyitási figyelmeztetés
ajtó, alacsony töltöttségi szintre
figyelmeztető jelzés,
kapcsoló riasztás
- A történelemmel kapcsolatos kutatás
- Alacsony energiafogyasztás
akkumulátoros technológia,
1 évig készenlétben.

A termékről



1) Jelzőlámpa
3) Alapszint

2) Funkciógomb
Tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a piros lámpa villog, és lépjen be a WiFi gyorskonfigurációs módba.


Jelzőfény (piros)

Lassú villámlás	Belépés WiFi AP csatlakozási módba
Villámgyors	Gyors WiFi üzemmódba lépés

Funkciógomb: 5 másodpercig nyomja meg hosszan, amíg a piros lámpa gyorsan villog, és lépjen be a WiFi gyors üzemmódba; Ha a lámpa lassan villog, lépjen be a WiFi AP csatlakozási módba.


Telepítés

Ragassza a készüléket a kívánt helyre (a képen látható módon az érzékelőt fix helyre, például az ajtókeretre kell szerelni, a mágnes aktív helyre, például az ajtóra szerelhető).




Vízszintes beépítés, 15 mm-nél kisebb beépítési távolság.

Beépítés az ajtóra



Telepítés az aljzatra



Beépítés az ablakon




Gyors beállítás

1) Töltse le az alkalmazást

- Keresse a "SmartLife" nevet az APP Store vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.



- Az alkalmazás letöltése után regisztráljon és jelentkezzen be a felületen található utasításokat követve.



Ha a szoftver fut, kattintson az [Új fiók létrehozása] gombra, és regisztrálja fiókját mobiltelefonszámával vagy e-mail címével.

2) WiFi kapcsolat


- Győződjön meg róla, hogy a telefon csatlakozik egy Wi-Fi routerhez (dual band router, válassza a 2.4G kapcsolatot).
- Nyissa meg az APP-ot, kattintson a [+] gombra a kezdőlap jobb felső sarkában; válassza a [Biztonsági érzékelő]-> [Mágneses érzékelő] lehetőséget;
- Hosszan nyomja meg a [Beállítások] gombot az 5S esetében
A piros lámpa gyorsan villog, és belép a gyors hálózati csatlakozási módba;

kattintson a <Confirm> gombra, válassza ki a WiFi-t, adja meg a WiFi jelszót, és kattintson a <OK> gombra a WiFi párosításához. Ha a piros lámpa lassan villog, kattintson a jobb felső sarokban lévő kompatibilitási módra, hogy belépjen az AP WiFi-kapcsolat módjába; kattintson a <Megerősítés> gombra, válassza ki a WiFi-t, adja meg a WiFi jelszót, majd kattintson a <OK> gombra a WiFi párosításához.


- Kattintson az APP felület megerősítő gombjára, válassza ki a csatlakoztatandó WiFi-t és adja meg a WiFi jelszót, kattintson az [OK] gombra a WiFi konfigurálásához; az alkalmazás felülete kéri a sikeres hozzáadást, fejezze be a WiFi konfigurációt; ha a párosítás sikertelen, ismételje meg.


Megjegyzés: Jobb, ha a vezeték nélküli router közelében telepíti.

Jelenleg nem támogatja az 5Ghz-es WiFi-sávot.



- 1) piros fény villog/lassan villog
- 2) beállítások





Műszaki paraméterek

Akkumulátor típusa	CR2, DC3V
Működési feszültség	2.4~3.0V Alacsony teljesítményű riasztási küszöbérték 2,4 V
WiFi frekvencia	2,4 GHz
Termék mérete	76x31x20mm (jeladó doboz) 38x12x11mm (Mágneses szalag)

Technikai támogatás

Ha a "Gyakran ismételt kérdések" rész nem segített, kérjük, forduljon az EVOLVEO műszaki ügyfélszolgálatához:

<https://eshop.evolveo.com/helpdesk/>.



— Eltávolítás

A terméken, a szakirodalomban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén szelektív hulladékba kell helyezni. Ne dobja ezeket a termékeket a nem szelektált kommunális hulladékba.



Megfelelőségi nyilatkozat

Az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO WiFi ajtó megfelel az ilyen típusú berendezésekre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <http://ftp.evolveo.com/CE/> oldalon található.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Importőr - gyártó

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Csehország

Made in China

Minden jog fenntartva.

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.