

RU

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone Q4

Быстрый запуск

1 Ослабьте винты

Поворачивайте винты на задней крышке телефона против часовой стрелки.



2 Откройте аккумуляторный отсек

Снимите заднюю крышку.



3 Вставьте SIM карту

Передача данных с помощью 3G поддерживается только на слоте SIM1.



4 Вставьте microSD карту

Контакты на microSD карте должны быть направлены вниз.



5 Вставьте батарею

Затем вставьте обратно заднюю крышку и затяните винты, поворачивая их по часовой стрелке.



6 Заряжайте телефон 12 часов

Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 12 часов.



Телефон



Уважаемый покупатель, благодарим за выбор мобильного телефона EVOLVEO StrongPhone Q4.

■ Он предназначен для работы в сетях подвижной связи стандарта GSM-900/1800, UMTS.

Предлагаем Вашему вниманию некоторые рекомендации по его безопасному использованию:

- Не используйте телефон во время грозы.
- Не разбирайте блок питания.
- Не разбирайте и не нагревайте аккумулятор.
- Не соединяйте контакты аккумулятора.
- После транспортировки в условиях отрицательной температуры, дайте устройству прогреться до комнатной температуры перед включением.

■ EVOLVEO StrongPhone Q4 разработан с гораздо большим запасом прочности, чем обычный мобильный телефон, однако он не является абсолютно неуязвимым.

■ EVOLVEO StrongPhone Q4 соответствует сертификации IP67. Однако это не гарантирует его полную водонепроницаемость.

■ Для поддержания устойчивости телефона к воде и пыли, важно сохранять чистыми и герметичными разъемы для наушников и microUSB порта, а винты на задней крышке должны быть прочно затянуты.

■ Учитывая возможность работы в различных режимах (например, с использованием USB кабеля из комплекта или без него), мы не несем ответственность за повреждения, полученные в результате воздействия жидкости.

■ Экран телефона выполнен из закаленного стекла, которое подвержено разрушению в случае удара о твердую поверхность или при воздействии твердого предмета, либо в случаях, когда экран прогибается или деформируется каким-либо другим образом. В случае поломки экрана не пытайтесь его починить. На разрушенное или деформированное в результате неправильного обращения стекло гарантия не распространяется.

■ Немедленно снимите телефон в случае контакта с веществами, которые могут стать причиной появления пятен, такими как чернила, краска, косметика, пища, масло и т.д. Для этого отсоедините все кабели, выключите телефон и протрите его слегка смоченной в воде мягкой салфеткой.

Не используйте жидкости для мытья окон, бытовую химию, аэрозоли, растворители, спирт, аммиак, абразивные вещества и т.д.

■ Этот телефон является сложным электронным устройством и должен быть надежно защищен от воздействия электромагнитных полей и их эффектов. Устойчивая работа телефона не гарантируется в случае попадания металлической пыли или других металлических частиц.

■ Если Ваш телефон упал в воду, не нажимайте кнопки клавиатуры, как можно быстрее протрите его сухой тканью, отключите батарею и дайте ему высохнуть, прежде чем включать его снова.

■ Не пытайтесь высушить телефон с помощью внешних источников тепла, таких как микроволновая печь, фен и др.

■ EVOLVEO StrongPhone Q4 предназначен для работы при температуре от 0° до 40°C и может храниться при температуре от -20о до 45оС. Более низкие или более высокие температуры могут повлиять на работу мобильного телефона или на срок службы его батареи.

■ Не используйте данный мобильный телефон вне помещения во время грозы. Мы не несем ответственность за возможные повреждения устройства и травмы, которые могут быть получены во время эксплуатации мобильного телефона во время грозы.

■ Не прокалывайте динамик, не вставляйте посторонние предметы в разъемы. Не пытайтесь красить телефон, так как это может повлиять на его функциональность или водонепроницаемость.

■ Работа мобильного телефона может отличаться от описания в данном руководстве и зависит от версии прошивки и конкретных условий Вашего мобильного оператора.

■ EVOLVEO StrongPhone Q4 был протестирован на соответствие нормам и регламентам ЕС радиоволн, Wi-Fi и Bluetooth. Вы можете уменьшить воздействие высокочастотного излучения, сократив продолжительность нахождения в зоне электромагнитного излучения, с помощью Bluetooth гарнитуры, сохраняя большее расстояние между Вашим телом и мобильным телефоном.

■ Никогда не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно, любая попытка разобрать телефон может привести к повреждениям, на которые действие гарантии не распространяется.

■ Если телефон был в ремонте в сервисном центре, его устойчивость к пыли и водонепроницаемость могут быть снижены.

■ Производитель, посредники и поставщики не несут ответственности за потерю данных и прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного телефона, вне зависимости от того, чем и как он вызван.

■ Ремонт и техническое обслуживание можно осуществлять только в авторизованных сервисных центрах EVOLVEO (больше информации на www.evolveo.eu), в противном случае телефон может быть поврежден и гарантия будет недействительна.

Поиск и устранение неисправностей

Телефон не включается

*Нажмите и удерживайте кнопку включения минимум 2 секунды или больше. *Подзарядите батарею, первая зарядка должна длиться около получаса, затем отключите зарядное устройство, подключите его повторно и завершите процесс зарядки.* Проверьте или замените SIM карту.*

Не слышны звуковые сигналы
Убедитесь, что регулировка громкости не находится на минимальном уровне. Также убедитесь, что не включен режим ави.

Ошибка PIN
Свяжитесь с Вашим оператором.


Телефон автоматически выключается, перезагружается или зависает
Убедитесь, что отключена функция автоматического выключения телефона *Валите приложения, которые могут вызывать данную проблему* Сбросьте настройки до заводских (Системные настройки -> Резервное копирование данных и восстановление -> Восстановить заводские настройки -> Восстановить телефон).

Поиск спутника GPS занимает слишком много времени

На поиск спутника так или иначе влияют погодные условия и возможные препятствия. Поэтому поиск спутника может занимать больше времени. Для ускорения процесса поиска включите функцию A-GPS или загрузите EPO файл (Системные настройки -> Доступ к текущей позиции (включить) -> Источники -> Спутники GPS (часы) содействие EPO A-GPS).

Быстрый доступ к настройкам Вашего телефона

Перетащите верхнюю информационную строку пальцем вниз по экрану, чтобы увидеть информацию о статусе Wi-Fi, Bluetooth, GPS, состоянии передачи данных, звуковых профилях, яркости экрана, настройках телефона и т.д.



Режим Dual SIM

Открыв меню, Вы сможете осуществлять настройки, касающиеся SIM1 и SIM2 карт.

Настройте предпочтительную SIM карту для: Звонков

Видео-звонков
Сообщений Передачи данных (3G поддерживает только SIM1)

Операционная система Android была создана компанией Google, поэтому Вы можете найти на Вашем телефоне некоторые предустановленные приложения (Например Gmail, Google Play и т.д.). Другие приложения могут быть установлены с помощью Google Play. Для этого нужно зарегистрировать Google аккаунт (Настройки -> Аккаунты и синхронизация -> Добавить аккаунт)

Телефон работает непредсказуемо, невозможно выполнить требуемые действия

РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (Сброс настроек до заводских)

Включите телефон с помощью кнопки включения, одновременно нажмите и удерживайте кнопку 4 (Уменьшение громкости) в течение 4-х секунд. Выберите опцию «Очистить eMMC» при помощи кнопки 4 (Громкость -) и подтвердите выбор кнопкой «Домой», расположенной в нижней части телефона. Внимание! Настройки телефона будут изменены на заводские. Все пароли, установленные приложения и т.д. будут утеряны.

Технические характеристики

- Водонепроницаемость (IP67)
- Процессор 1.2 ГГц
- Экран 4.0" IPS, Gorilla Glass
- Разрешение 854x480 пикселей
- RAM: 1 Гб
- Встроенная память: 4 Гб (часть занимает операционная система Android и прошивка)
- Поддержка карт microSDHC
- Камера 8 Мп со вспышкой
- Bluetooth, GPS, WiFi
- GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц
- WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 МГц
- Батарея 2800 mAh

Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- Устанавливается неоригинальная прошивка, отличная от установленной на заводе или доступной по адресу [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- Присутствуют механические повреждения, вызванные неаккуратным использованием телефона (к примеру, разбитый экран, поврежденный разъем microUSB, разъем наушников и т.д.)
- Присутствуют повреждения, вызванные природными явлениями, такими как огонь, вода, статическое электричество, высокая температура и т.д.
- Присутствуют повреждения, связанные с обслуживанием в неавторизованных сервисных центрах.
- Присутствуют умышленные повреждения.
- Более детально гарантийные обязательства, условия гарантии и контакты авторизованного Сервисного Центра изложены в прилагаемой Гарантийной Карте. Дата производства изделия указана на упаковке.
- по истечении 6 месяцев емкость батареи может снижаться (гарантия на емкость батареи составляет 6 месяцев)

Утилизация

Перечеркнутый символ мусорного бака на изделии, документации или упаковке означает, что в Европейском Союзе и в других странах, где действует система раздельного сбора мусора, все электрические и электронные приборы нужно выбрасывать в специальные мусорные баки. Не выбрасывайте их вместе с несортированным мусором.

CE 2200 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Производитель: компания Abacus Electric, s.r.o. Плана 2, 370 01, г. Ческе-Будеевице, Чешская Республика. Настоящим, компания Abacus Electric, s.r.o. заявляет, что GSM телефон EVOLVEO StrongPhone Q4 (EAN: 8594161335511) соответствует требованиям норм и правил, имеющих отношение к данному типу устройств.

Полный текст Декларации Соответствия доступен на [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 Abacus Electric, s.r.o. Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.evolveo.eu