

- paguba cauzată de calamități naturale de tipul focului, apei, electricității statice, supratensiunii etc.
- paguba cauzată printr-o reparație neautorizată



Simbolul containerului barat pe produs, în literatura de specialitate sau pe ambalaj înseamnă că, în UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie depozitate separat de restul deșeurilor, la sfârșitul duratei lor de viață. Nu aruncați aceste produse în coșurile de gunoi nesortate pentru gunoiul municipal.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, compania Abacus Electric, s.r.o. declară că produsul EVOLVEO ACSPIRT1 este conform cu cerințele normelor și ale reglementărilor aplicabile acestui tip de dispozitiv.

Textul complet al Declarației de conformitate poate fi găsit pe <http://ftp.evolveo.com/CE/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr /
Importator

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Čechia

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /
Producător

Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Fabricat în China

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile aparatului pot fi
modificate fără nicio atenționare prealabilă.

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam, da ste izbrali EVOLVEO ACSPIRTS2. Verjamemo, da bo izdelek izpolnil vse vaše predstave.

EVOLVEO ACSPIRTS2 je pameten stropni detektor, katerega namenjen je, da zajame gibanje na nadziranem območju. Ko je aktiviran, vam pošljemo opozorilo na vaš mobilni telefon. Lahko se združi samostojno preko aplikacije Smart Life ali pa preko izdelka EVOLVEO Alarmex PRO.

Specifikacija

Baterija	2* LR03 1,5V
Vstopna napetost USB	5V/2A (Lahko se uporablja s polnilno baterijo)
Stanje pripravljenosti	$\leq 75\mu\text{A}$
Tok pri aktiviranju	$\leq 60\text{mA}$
Opozorilo na nizko napetost	$< 2,2\text{V}$
WiFi	2,4GHz / 802.11b/g/n
Detekcijska razdalja	6 m
Kot detekcije	360° (namestitev na strop)
Način namestitve	Strop / stena

Obratovalna temperatura	-10 – 50°C
Obratovalna vlaga	≤95 % (brez kondenzacije)

Aplikacija Smart Life

Ta naprava se lahko priključi in upravlja preko aplikacije Smart Life (kot alternativo lahko uporabite tudi aplikacijo Tuya Smart). Aplikacijo "Smart Life" si vnaprej naložite iz trgovine z aplikacijami. Potrebne podrobnosti navodil so naslednje:

Nalaganje aplikacije – Smart Life

Uporabniki lahko poiščejo aplikacijo „Smart Life“ v vseh vodilnih svetovnih trgovinah z aplikacijami

ali pa s skeniranjem spodaj navedene QR kode in posledično z nalaganjem le-te.

Android



iOS



Registracija in prijava v aplikacijo

1. Po zagonu aplikacije se prikaže možnost „Prijavi se“ in „Registriraj se“. Če že imate svoj Smart Life račun, se prijavite in nadaljujte k „Priključitev panela k aplikaciji Smart Life“.
2. Uporabnik lahko izvede registracijo novega računa s klikom na možnost „Registriraj se“.

- Prikaže se „Uporabniška pogodba in načela varstva osebnih podatkov“, temeljito jih preberite in kliknite na tipko „Se strinjam“.
3. Po kliku na tipko „Se strinjam“ se prikaže vmesnik za registracijo računa. V vmesniku se prikažeta dve možnosti: „Država“, „Telefonska številka/E-pošta“.
 4. V seznamu izberite državo. Ta podatek je obvezen.
 5. V vrstici „Telefonska številka/E-pošta“ priporočamo, da izberete vašo telefonsko številko. Nato izberite „Pridobiti overitveno kodo“. Nato v aplikacijo vpišite šestmestno overitveno kodo, ki jo prejmete.
 6. Ko zaključite ta korak, se prikaže vmesnik za nastavitve „gesla“. Izberite si svoje geslo. Po uspešni nastavitvi gesla se prikaže okno

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr /
Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /
Proizvajalec

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Izdelano na Kitajskem

Vse pravice pridržane.

Dizajn in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnih opozoril.